


SENSOR SWITCH

Item #	RBS15 Series	Description	TILT SWITCH	Version	V99.0
Page	1 of 5		Date	March 25, 2010	

● 功能

單軸 15°角傾斜偵測



● 應用

1. 自動化裝置
2. 視像裝置
3. 家用電器
4. 資訊裝置
5. 通訊裝置

● 特性

1. 偵測狀態不耗電。
2. 外殼採用高絕緣性塑膠材料，可避免外殼導電及生鏽。
3. 端子與內部銅珠表面均鍍金，不易氧化。
4. 所有塑膠材料均使用高耐溫之工程塑膠。
5. 開關訊號單純，線路設計容易。
6. 符合 RoHS 標準，完全替代水銀開關。
7. 比 IC 設計經濟的解決方案。
8. 台灣製造，出廠全檢。

● 專利

1. 台灣專利第 I 297161 號
2. 美國專利第 US 7,176,396 B1 號

SENSOR SWITCH

Item #	RBS15 Series	Description	TILT SWITCH	Version	V99.0
Page	2 of 5		Date	March 25, 2010	

● 尺寸 / 運用 / 電路板佈線圖 (單位：mm · 公差：±0.25mm)

RBS 15 11 00	Tilt Angle ($\theta=15^{\circ}\pm10^{\circ}$)	P.C.B. Layout (DIP) / Top View

RBS 15 21 00	Tilt Angle ($\theta=15^{\circ}\pm10^{\circ}$)	P.C.B. Layout (SMT) / Top View

● 電性特性

1.	接點容量	10mA · 5VDC
2.	接觸電阻	10Ω(最大值)
3.	角度差	參考圖例
4.	接點型式	常開接點
5.	絕緣電阻	10MΩ(最小值) · 100VDC
6.	介電強度	500VDC(最小值) · 1 分鐘
7.	電容量	5pF (最大值)

SENSOR SWITCH

Item #	RBS15 Series	Description	TILT SWITCH	Version	V99.0
Page	3 of 5		Date	March 25, 2010	

● 機械特性

1.	溫度範圍	工作中：-25°C to +85°C 存放：-40°C to +85°C
2.	端子拉力	500 gf · 1 分鐘
3.	操作壽命	100,000 週期
4.	濕度	95% RH 40°C · 96 小時
5.	焊接性	錫爐溫度 260±5°C · 試驗時間 5±0.5 秒 · 錫覆蓋面積達 95%

● 材料 BOM

1.	本體	PA + 玻璃纖維：RBS151100 LCP + 玻璃纖維：RBS152100
2.	底座	PA + 玻璃纖維：RBS151100 LCP + 玻璃纖維：RBS152100
3.	端子	銅合金 · 鍍鎳底鍍金
4.	銅球	銅合金 · 鍍鎳底鍍金



SENSOR SWITCH

Item #	RBS15 Series	Description	TILT SWITCH	Version	V99.0
Page	4 of 5		Date	March 25, 2010	

● 包裝

	料 號	包 裝	數 量	總 數	尺 寸
1.	RBS151100	IC 管	84 pcs	84 pcs	52.5 x 0.7 x 1.35 (cm)
		內箱	162 支 IC 管	13,608 pcs	54 x 13 x 13 (cm)
		外箱	4 內箱	54,432 pcs	55 x 29 x 29 (cm)
2.	RBS152100T	捲	700 pcs	700 pcs	直徑=30 ; 寬=2.1 (cm)
		內箱	2 捲	1,400 pcs	36 x 34 x 7 (cm)
		外箱(1)	4 內箱	5,600 pcs	37 x 36 x 31 (cm)
		外箱(2)	10 內箱	14,000 pcs	70 x 36 x 38 (cm)

*最小訂購量: 1,000 pcs / 1 捲

● 備註

1. 使用建議：使用於具震動場合時，建議加上 on delay 的設計；若震動過大時，建議選用光電式產品。
2. 建議接點容量：5mA
3. 由於公司政策是不斷的改善產品品質，因此規格書可能在沒有知會的情況下變更或修改，您可以透過本公司的業務人員取得最新資訊。在一般情況下，本公司所有產品都是依照規格書的標準條件生產。

**SENSOR SWITCH**

Item #	RBS15 Series	Description	TILT SWITCH	Version	V99.0
Page	5 of 5		Date	March 25, 2010	

● 注意事項

1. 如果該產品要用於其它具有更高安全性及可靠性的耐久設備中（如生命維持裝置、宇宙航空裝置、防災及安全性裝置）時，請確認是否合用，或者問我方了解詳細情況。
2. 焊接流程完成後，請勿使用溶劑或類似物品清洗開關。
3. 使用水溶性助焊劑可能導致開關破損。
4. 不要將開關用於高濕或有沾濕可能性的環境中，因這樣的環境可能會引起端子間之漏電流。
5. 超過額定負荷使用時，有發生火災的可能性，故請勿超過負荷使用。